

Aufgabe 3.5

Für die Fahrt in Richtung Blauortersand steuert man ab 11:00 Uhr (BZ) einen Kartenkurs (KaK) von 048° und koppelt mit $FdW = 4,5kn$. Man geht von folgenden Stromverhältnissen aus: $StR = 282^\circ$, $StG = 1,5kn$. Bei unverändertem Südwind schätzt man den Windeinfluss auf $IBWI = 3^\circ$.

- ↪ Zeichnen Sie ein Stromdreieck ($1cm = 1sm$) und beschriften Sie es vollständig.
- ↪ Bestimmen Sie den Magnetkompasskurs (MgK).
- ↪ Bestimmen Sie die Fahrt über Grund (FüG)



Aufgabe 3.6

Die Bordinstrumente weisen eine andere Fahrt über Grund (FüG) aus. Daher koppeln Sie vom Wegpunkt 1 (WPT 1) ab 11:00 Uhr mit einer FüG von $3,8kn$.

- ↪ Bestimmen Sie den Koppelort (O_k) für 12:30 Uhr.



